



Olight Marauder Mini 2 - Wandhalterung mit integrierter MCC3-Ladestation



Cinigua

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 10. 10. 2026 | published 10. 10. 2026

Summary

Olight Marauder Mini 2 - Wandhalterung mit integrierter MCC3-Ladestation

[Hobby & Makers](#) > [Tools](#)

Tags: [wall](#) [mount](#) [dock](#) [charging](#) [flashlight](#) [olight](#)
[marauderminiv2](#)

Kompakte Wandhalterung für die **Olight Marauder Mini 2** mit integrierter Aufnahme für den originalen magnetischen **Olight MCC3-Ladepuck**. Die Taschenlampe wird von oben eingesetzt und kann direkt im Halter geladen werden.

Die einteilige Konstruktion verbindet Wandbefestigung und Lampenaufnahme. Die nach vorne abfallende Hülse stützt die Lampe und erleichtert das Herausnehmen. Der runde Frontausschnitt lässt Platz für die Bedienelemente; die erhöhte Front hält den Lampensockel sicherer in der Aufnahme.

Eigenschaften

- **3 Designer verfügbar**
- **100 mm Gesamthöhe**
- U-förmige Frontöffnung mit 30 mm Breite
- Abgerundete vordere Ecken und innere Griffkanten
- Zwei versenkte Schraubenaufnahmen mit 40 mm Lochabstand
- Verstärkte Schraubenauflagen mit 10 mm Material hinter den Schraubenköpfen
- Verdeckte Kabelführung auf der Rückseite mit Auslass nach links oder rechts
- Geschlossener Boden ohne zusätzliche Stützstreben
- Passender MCC3-Sitz: Beim bisherigen Probedruck hält der Ladepuck ohne Klebstoff

Maße und Kompatibilität

Bereich	Maß
Außenmaße, Breite × Tiefe × Höhe	ca. 58,5 × 74,3 × 100 mm
Ausgelegter Lampenfuß-Durchmesser	49,3 mm
Lampenaufnahme, Innendurchmesser	50,5 mm
Frontöffnung, Breite	30 mm
Runder Abschluss der Frontöffnung	Radius 15 mm
Höhe der Frontstütze über der Lampenauflage, mittig	27 mm
Ladepuck, Durchmesser × Höhe	22,2 × 8 mm
Ladepuckaufnahme, Durchmesser × Tiefe	22,5 × 7,5 mm
Ausgelegter Kabelquerschnitt	9,5 × 2,5 mm

Schraubenabstand	40 mm
Schraubendurchführungen	Ø 4,5 mm
Vertiefungen für Schraubenköpfe	Ø 10 mm

Der Ladepuck steht **0,5 mm über der Lampenauflage**, um die Vertiefung an der Unterseite der Taschenlampe auszugleichen.

Unter dem Puck befindet sich eine optionale **3,5 mm tiefe Klebetasche**. Beim bisherigen Probedruck war kein Kleben nötig. Je nach Drucktoleranz kann der Sitz unterschiedlich stramm ausfallen.

Die Halterung ist für die **Marauder Mini 2** anhand der angegebenen Maße ausgelegt. Die Kompatibilität mit der ursprünglichen Marauder Mini oder anderen Modellen ist nicht bestätigt.

Druckhinweise

Empfohlene Ausgangseinstellungen:

- PETG
- 0,2 mm Schichthöhe
- 4 Wandlinien
- 15 % Infill
- Stützstrukturen an

Montage

1. Kabel in die rückseitige Führung einlegen und nach links oder rechts herausführen.
2. MCC3-Ladepuck einsetzen und die Passform sowie Ladefunktion mit der Taschenlampe prüfen.
3. Taschenlampe herausnehmen und die Halterung mit zwei geeigneten Schrauben und Dübeln befestigen.
4. Beide Schrauben von vorne mit einem Schraubendreher anziehen. Die Schraubenköpfe müssen vollständig in den Vertiefungen sitzen.

Model files



taschenlampen-wandhalter-marauder-mini-2-olight.stl



taschenlampen-wandhalter-marauder-mini-2-olight_mar... .stl



taschenlampen-wandhalter-marauder-mini-2-olight_oli... .stl

License ©

This work is licensed under a
[Creative Commons \(4.0 International License\)](#)



Attribution-NonCommercial

-
- ✗ | Sharing without ATTRIBUTION
 - ✓ | Remix Culture allowed
 - ✗ | Commercial Use
 - ✗ | Free Cultural Works
 - ✗ | Meets Open Definition